



## ALARMĂ PE INFRAROȘU CU COD NUMERIC



NR.ARTICOL: YL-107

Dispozitivul poate fi folosit ca și semnal de intrare la fel ca și alarmă de efracție.

Alimentare: 3 x baterii AA , 4,5V, nu sunt incluse.

Senzor de mișcare: Distanța de acțiune 5 m

Unghiul de acțiune: 100°

Putere sonoră: 100 dB

În cazul detecției de mișcare umană dispozitivul transmite un semnal către unitatea centrală care procedează în funcție de setarea aleasă: semnal de intrare(CHIME), alarmă instantă(INSTANT) sau alarmă cu întârziere (DELAY).

### Pornirea și oprirea dispozitivului :

Introduceți codul apoi apăsați butonul "#". În cele ce urmează lumina LED va emite un semnal luminos timp de aprox. 10 secunde semnificând că dispozitivul este pus în funcțiune. Repetând procedeu sus menționat LED-ul ne va semnifica printr-o culoare deschisă că dispozitivul se va opri.

### Comutatorul de mod:

\* CHIME = semnal sonor DING-DONG

\* INSTANT= Alarmare instantanee timp de un minut.

\* DELAY= Alarmă întârziată cu semnal sonor DI-DI timp de 20 de secunde, timp în care dacă introduceți codul și apăsați butonul "#" dispozitivul poate fi oprit.

### Modificarea codului:

Atunci când introducem bateriile codul pe care îl folosim este cel din fabrică: "0000\*". În acel moment un semnal sonor BIP lung ne confirmă prezența codului din fabrică. În cele ce urmează putem programa propriul cod, de la unu la doisprezece numere, după care apăsăm butonul steluță : "\*". Acest procedeu este urmat din nou de un semnal sonor BIP lung care ne confirmă că reprogramarea a fost efectuată cu succes.

### Alarmă de panică, instantanee:

Apăsând butonul roșu PANIC putem porni alarma în mod instantaneu pentru un minut, care poate fi oprit prin introducerea codului și apăsarea butonului "#".

IMPORTATOR / DISTRIBUTOR:  
GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.  
Țara de origine: China

[www.global-export-import.eu](http://www.global-export-import.eu)